

Modèle YX218

EAN 3760158359074

RADIO MULTIFONCTIONS
AM/FM - Torche LED - Bluetooth - SOS

Batterie Lithium



Radio AM/FM



Recharge USB-C




Panneau solaire



Sortie USB



Antenne télescopique



Torche LED



Bluetooth



Prise écouteurs

☐ Blanc☒ Noir

A PROPOS

- Radio multifonctions : Radio AM/FM, torche LED, musique (Bluetooth), fonction SOS
- Autonomie : 8h Radio / 15h LED / 5h SOS / 96h Bluetooth
- Recharge USB-C (cordon inclus), via le panneau solaire ou via dynamo
- Temps de charge via USB : 8h
- Indicateurs de charge
- 2 intensités d'éclairage torche LED : 22 lm / 85 lm
- Antenne télescopique
- Fonction SOS (alarme sonore)
- Haut-parleur intégré 2W 8Ω
- Bluetooth (musique)
- Prise pour casques/écouteurs
- Sortie USB 5V pour recharger un téléphone mobile...
- Idéal pour les activités extérieures, camping...
- Usage domestique



PLV display carton (de 20 pces)
Prérempli / Prêt à l'emploi
Assortiment de couleurs

Tension	DC 5 V
Consommation	1.35 W max
Batterie lithium	3.7 V - 5000 mAh
Temps charge	8h (USB)

Mode AM-FM	Oui
Bande AM	520-1710 kHz
Bande FM	87-108 MHz
Emballage	Boite couleur

Dim. boîte	15 x 6 x 8 cm
Dim. produit	13.7 x 6.8 x 5 cm
Poids brut	0.38 Kg
Poids net	0.28 Kg